

## Funktionscodes der NFON Telefonanlage

Mit Hilfe von Steuerungs-codes können Funktionen der Telefonanlage auch direkt angesteuert werden. Dabei gelten folgende Codes:

Code	Beschreibung
<b>**##</b>	Neustarten von snom Endgeräten
<b>#+n</b>	Nutzung der Amtsleitung n für den Anruf auf die Rufnummer (Das „n“ ersetzt die sonst notwendige „0“ für die Amtsholung)
<b>*1</b>	Beginnen und Beenden einer Sprachaufzeichnung (falls diese Funktion für die Nebenstelle aktiviert ist)
<b>*10+Profilnummer</b>	Aktivierung des Rufumleitungsprofils
<b>*11+TN</b>	Feste Rufumleitung auf Rufnummer (RN)
<b>**11</b>	Feste Rufumleitung aufheben
<b>*12+TN</b>	Umleitung bei nicht erreichbar auf Rufnummer (RN)
<b>**12</b>	Umleitung bei nicht erreichbar aufheben
<b>*13+TN</b>	Umleitung bei besetzt auf Rufnummer (RN)
<b>**13</b>	Umleitung bei besetzt aufheben
<b>*14+TN</b>	Umleiten bei nicht registriert auf Rufnummer (RN)
<b>**14</b>	Umleiten bei nicht registriert aufheben
<b>*2+Kurzwahl</b>	Direkte Anwahl der Nebenstelle/Rufnummer über Kurzwahl
<b>*3</b>	Übernahme des letzten in der Pickup-Gruppe klingelnden Anrufs
<b>*3+NST</b>	Übernahme des an der Nebenstelle (NST) eingehenden Anrufs
<b>*490</b>	Anklopfen einschalten
<b>**490</b>	Anklopfen ausschalten
<b>*5</b>	Rückruf bei besetzt aktivieren
<b>**5</b>	Rückruf bei besetzt deaktivieren
<b>*55</b>	Festlegen des Primärgerätes bei einer Premium-Nebenstelle
<b>*72+nnnn<sup>1</sup></b>	Anruf auf Skill Service nnnn
<b>*73+nnnn<sup>1</sup></b>	Anruf auf eFax nnnn
<b>*74+nnnn<sup>1</sup></b>	Anruf auf Zeitsteuerung nnnn
<b>*75+nnnn<sup>1</sup></b>	Anruf auf die Anrufgruppe nnnn
<b>*76+nnnn<sup>1</sup></b>	Anruf auf den Sprachdialog nnnn
<b>*77+nnnn<sup>1</sup></b>	Anruf auf die Warteschlange nnnn
<b>*78+nnnn<sup>1</sup></b>	Anruf auf Konferenzservice nnnn

<b>*791</b>	*791 Voicemailabfrage der eigenen Nebenstelle mit Kennwortabfrage *791158 Voicemailabfrage der Nebenstelle z.B. 158, hier wird das Kennwort für Nst. 158 benötigt. *11*791 Weiterleitung an eigene Voicemailbox *11*791158 Weiterleitung an Voicemailbox der Nebenstelle z.B. 158.
<b>*792</b>	Voicemailabfrage mit Eingabe der Nebenstelle für z.B. Fernabfrage
<b>*8</b>	Nahtloser Call-Pull zwischen Geräten und Clients
<b>*80</b>	Intercom einschalten
<b>**80</b>	Intercom ausschalten
<b>*80+NST</b>	Intercom zu Nebenstelle (NST)
<b>*84+nnnn<sup>1</sup></b>	Mitglied der Warteschlange mit der Service-ID nnnn werden
<b>**84+nnnn<sup>1</sup></b>	Mitgliedschaft in der Warteschlange mit der Service-ID nnnn beenden
<b>*85</b>	Echo-Nebenstelle
<b>*86</b>	Rufnummer unterdrücken (CLIR)
<b>*860</b>	Kopfnummer als Rufnummer anzeigen
<b>**86</b>	Rufnummer inkl. Durchwahl anzeigen (CLIP)
<b>*87</b>	Anmelden am Skill-Set
<b>**87</b>	Abmelden vom Skill-Set
<b>*9+Projektkennziffer</b>	Festlegen einer Projektkennziffer für den geführten Anruf
Steuerungscode für Konferenzräume während einer aktiven Konferenz:	
<b>**</b>	Hilfe-Menü
<b>*2</b>	Stummschaltung aktivieren/deaktivieren
<b>*3</b>	Redewunsch anzeigen
<b>*5</b>	Stummschaltung aller Teilnehmer (nur Konferenzleiter)
<b>*6</b>	Konferenz sperren (nur Konferenzleiter)
<sup>1)</sup> nnnn ist die auf vier Stellen mit führenden Nullen (0) aufgefüllte Service-ID eines Dienstes. Bspw. bei einer Anrufgruppe, Sprachdialog, eFax, etc. D.h. ist die Service-ID „1“, muss bei der Eingabe des Steuerungscode folgendes eingegeben werden: „0001“.	